

Kurzanleitung FRITZ!Box 7390

ab Firmware Fritz!OS 06.30

Wir begrüßen Sie herzlichst bei der SWU TeleNet und wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen!

Zur Installation der gesendeten FRITZ!Box 7390 sind bitte nachstehende Punkte zu beachten:

1. Mit Erhalt der FRITZ!Box 7390 sind folgende Teile geliefert worden:



- Gerät FRITZ!Box Fon WLAN 7390



- Netzteil



- Verbindungskabel zur TAE-Dose



- Netzwerkabel (gelb) für den Anschluss der FRITZ!Box am Netzwerkanschluss des Computers

Unsere kostenlose Servicenummer
für Sie:

0800-79 88 353

2. Schließen Sie die FRITZ!Box bitte wie folgt an:



- Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit der mittleren Buchse Ihrer Telekom Telefondose und die DSL / TEL Buchse⁽²⁾ der FRITZ!Box. Ein Splitter wird nicht mehr benötigt.
- Die Box synchronisiert nun bis die Lampe „Power/ DSL“ dauerhaft leuchtet.
- Verbinden Sie den PC mit der LAN Buchse der FRITZ!Box (gelbes Kabel).
- Um Einstellungen an Ihrer FRITZ!Box vornehmen zu können, starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internetexplorer).
- Geben Sie in der URL Zeile „fritz.box“ oder „http://192.168.178.1“ ein.
- Die WLAN-Einstellungen können unter der Kategorie „WLAN“ vorgenommen werden.

3. Die FRITZ!Box 7390 ist jetzt bereits internetfähig – anschließen und fertig (plug & play !)

D.h. die FRITZ!Box ist bereits mit einer SWU Werkskonfiguration vorbereitet. Es müssen keine weitere Einstellungen für den Internetzugang vorgenommen werden. Sie benötigen keine Zugangsdaten für den Internetzugang, bitte **keine Änderung an den Zugangsdaten** vornehmen.

Einrichtungshinweise für Internettelefonie sowie weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur FRITZ!Box im Downloadcenter auf www.swu.de.

4. Internettelefonie über FRITZ!Box 7390 OS 06.30 einrichten:

1. Verbinden Sie Ihren PC mit der Fritz!Box
2. Geben Sie im Web-Browser fritz.box ein
3. Klicken Sie links auf den Kartenreiter „Telefonie“, dann auf die Unterrubrik „Eigene Rufnummern“
4. Über „Neue Rufnummer“ können Sie Ihre „Rufnummer“ einrichten
5. Das Kennwort entnehmen Sie dem Anschreiben Ihres Telefonanschlusses

The screenshot shows the FRITZ!Box 7390 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7390'. Below the navigation bar, there are links for 'admin', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. On the left side, there is a sidebar menu with categories: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', and 'System'. Under 'Telefonie', there are sub-items like 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufsperrern', 'Rufumleitung', 'Wahlregeln', 'Telefoniegeräte', and 'Eigene Rufnummern'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a text box stating 'Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.' Below this text is a table with columns: 'Status', 'Rufnummer', 'Anschluss', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. The table content shows 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'. At the bottom of the table area, there are three buttons: 'Liste drucken', 'Neue Rufnummer' (highlighted with a red box), and 'Hilfe'.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7390 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7390'. Below the navigation bar, there are links for 'admin', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummer einrichten'. Below the title, there is a text box asking 'An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?'. Below this text are two radio button options:
 IP-basierter Anschluss
Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.
 Festnetzanschluss und DSL-Anschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.
At the bottom of the form, there are two buttons: 'Weiter' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'.



Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der Fritz!Box*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der Fritz!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Leistungsmerkmale

DTMF-Übertragung:

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Telefon-Anbieter:	„anderer Anbieter“ stehen lassen
Rufnummer für die Anmeldung:	Ihre Rufnummer mit Vorwahl eingeben
Interne Rufnummer in der Fritz!Box:	Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eingeben
Benutzername:	Ihre Rufnummer mit Vorwahl eingeben
Kennwort:	Ihr Kennwort für diese Rufnummer eingeben
Registrar:	voip.swu-telenet.de (bitte eingeben)
Proxy-Server:	leer lassen
DTMF-Übertragung:	Automatisch

Bitte entfernen Sie den Haken bei „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“.

Ortsvorwahl: leer lassen

Anschließend bitte die Eingabe mit „Weiter“ bestätigen:

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

admin | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	07312607259
Benutzername	07312607259
Registrar	voip.swu-telenet.de
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück **Weiter** Abbrechen

Wenn Sie noch weitere Rufnummern einrichten möchten, klicken Sie auf „Rufnummer hinzufügen“, ansonsten „Assistenten beenden“:

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

admin | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
●	07312607259	Internet	voip.swu-telenet.de	*121#	

Liste drucken **Neue Rufnummer**

Das Einstellen eines Telefonieendgerätes ist nur notwendig, wenn Sie ein ISDN Gerät an der FRITZ!Box nutzen möchten, die analogen Ports FON1 und FON2 sind bereits voreingestellt:

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Telefon	FON 1	-	alle	**1		
Telefon	FON 2	-	alle	**2		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600		

Liste drucken **Neues Gerät einrichten** Hilfe

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
 ISDN-Telefonanlage
 Faxgerät

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

Anrufbeantworter
 Faxfunktion

Zurück **Weiter** Abbrechen

ISDN-Telefonanlage einrichten

Schließen Sie die Telefonanlage an den Fon S0-Anschluss der FRITZ!Box an und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Löschen Sie in der Telefonanlage alle Mehrfachrufnummern (MSNs).
2. Weisen Sie den Nebenstellen Ihrer ISDN-Telefonanlage die nachfolgenden Mehrfachrufnummern (MSNs) zu.

Rufnummer
07312607259

Zurück Weiter Abbrechen

Ignorieren Sie bitte die Anweisung, löschen Sie keine Einstellungen an der Telefonanlage!

Einstellungen übernehmen

Ihre Telefonanlage wird mit folgenden Einstellungen in der FRITZ!Box eingerichtet.

Telefoniegerät	ISDN-Telefonanlage
angeschlossen an	FON S0 (ISDN)

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen

Übersicht

Internet

Telefonie

- Anrufe
- Anrufbeantworter
- Telefonbuch
- Weckruf
- Fax
- Rufbehandlung
- Telefoniegeräte**
- Eigene Rufnummern

Heimnetz

WLAN

DECT

System

Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Telefon	FON 1	-	alle	**1	
Telefon	FON 2	-	alle	**2	
ISDN-Telefonanlage	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**51	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600 <input type="checkbox"/>	

Liste Neues Gerät einrichten Hilfe