

## Einstellung der Leistungsmerkmale am Telefon

Im Folgenden werden Steuercodes beschrieben, die die Steuerung ausgewählter Leistungsmerkmale am Telefon ermöglichen. Diese Steuercodes gelten in ihrer Funktion unabhängig vom Anschlussstyp. Zu beachten ist hierbei, dass das Raute-Symbol '#' bei Telefonendgeräten/SIP-Clients gerne als Abschluss des Wählvorgangs interpretiert und daher nicht mitgewählt bzw. nicht mitgeschickt wird. Hier ist auf eine entsprechende Konfiguration der Clients zu achten.

### Leistungsmerkmal Anrufweiterleitung:

Die grundsätzliche Steuerung der Leistungsmerkmale zur Anrufweiterleitung (CFx) erfolgt nach folgendem Schema:

|                   |  |
|-------------------|--|
| *<code>*<nummer># | Aktiviert die Weiterleitung zur angegebenen Nummer   |
| *<code>#          | Aktiviert die Weiterleitung zur Nummer, die bei der letzten Aktivierung der Weiterleitung mit *<code>*<nummer># verwendet wurde  |
| #<code>#          | Deaktiviert die Weiterleitung  |
| *#<code>#         | Statusabfrage der Weiterleitung  |
| **<code>#         | Falls die Weiterleitung aktiv ist:<br>Funktion wie #<code>#<br>Falls die Weiterleitung deaktiviert ist:<br>Funktion wie *<code># |

Es stehen die folgenden Steuercodes für die einzelnen Leistungsmerkmale zur Verfügung:

| Steuercode | Leistungsmerkmal | Bemerkung  |
|------------|------------------|--|
| 69         | CFB              | Anrufweiterleitung bei besetzt   |
| 61         | CFNR             | Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit. Standardmäßig findet die Weiterleitung 5s nachdem ein Anruf nicht beantwortet wurde statt. Optional kann diese Zeitdauer in Sekunden (mindestens 5, höchstens 90 Sekunden) bei der Aktivierung zusätzlich zur Nummer im Anschluss und mit ',' getrennt angegeben werden: *61*<nummer>*<zeitdauer># |
| 21         | CFU              | Generelle Anrufweiterleitung   |

### Sonstige Leistungsmerkmale:

Zusätzlich zu den Konfigurationsmöglichkeiten für Anrufweiterleitungen gibt es weitere, ausgewählte Leistungsmerkmale, die nach folgendem Schema gesteuert werden können:

|           |  |
|-----------|--|
| *<code>#  | Aktiviert die Funktion   |
| #<code>#  | Deaktiviert die Funktion   |
| *#<code># | Statusabfrage der Funktion   |
| **<code># | Aktiviert die Funktion, wenn sie aktuell deaktiviert ist und umgekehrt |

Mit dem folgenden Steuercode steht folgendes Leistungsmerkmal zur Verfügung:

| Steuercode | Leistungsmerkmal | Bemerkung               |
|------------|------------------|-------------------------|
| 31         | CLIR             | Rufnummernunterdrückung |

### Deaktivierung von Leistungsmerkmalen:

Durch Anwahl des Steuercodes '#001' werden sämtliche per Teilnehmerselbsteingabe konfigurierbaren Leistungsmerkmale deaktiviert.